

GS-01 MMS ВИДЕО КАМЕРА

ИНСТРУКЦИЯ

1. Запуск: Установите карту памяти, нажмите кнопку на корпусе устройства и удерживайте 5 секунд, попеременно начнет мигать красный / синий индикатор, после того как индикаторы погаснут, это означает, что устройство в режиме ожидания.

2. Выключение: нажмите кнопку на корпусе устройства и удерживайте 5 секунд, красный индикатор будет светиться 3 секунды и погаснет, это означает, что устройство выключилось.

3. Запрос состояния аккумулятора: Создать SMS сообщение с текстом 0000# и отправить на устройство, когда аккумулятор разряжен красный индикатор на корпусе устройства быстро мигает.

Для зарядки подключите к USB компьютера или зарядному устройству.

4. Запрос фото: Создать SMS сообщение с текстом 1111# и отправить на устройство, в ответ Вы получите MMS сообщение с фотографией.

5. Запрос видео: Создать SMS сообщение с текстом 2222# и отправить на устройство, в ответ Вы получите MMS сообщение с видео.

6. Запрос записи аудио: Создать SMS сообщение с текстом 3333# и отправить на устройство, в ответ Вы получите MMS сообщение с аудио.

Для остановки записи необходимо позвонить на номер телефона устройства.

7. Запрос записи видео на карту памяти: Создать SMS сообщение с текстом 4444# и отправить на устройство (длина фрагмента видео 10 минут. При заполнение карты памяти старые видео будут стерты и на их место будут записаны новые. Разрешение видео файла: 480 x 320).

Для остановки записи необходимо позвонить на номер телефона устройства.

9. Форматирование карты памяти: Создать SMS сообщение с текстом 5555# и отправить на устройство.

10. Обратный вызов при обнаружение звука свыше 60 децибел: Для включения создать SMS сообщение с текстом 6666# и отправить на устройство. Для выключения создать SMS сообщение с текстом 66666# и отправить на устройство.

11. Привязка к телефонному номеру: Создать SMS сообщение с текстом 8888# и отправить на устройство. Устройство привяжется к номеру с которого было отправлено SMS.

Для отключения привязки к номеру телефона отправьте на устройство SMS с текстом 88888#.

Технические характеристики:

Спектр рабочих частот: GSM850/900/1800/1900MHZ

Габаритные размеры: 4,8 см * 2,0 см * 1,4 см (Д * Ш * В)

Питание: DC 5В 500мА

Батарея: 3.7В 400мАч Li-ion

Время работы в режиме ожидания: до 7 дней

Время непрерывной работы: 150-180 минут

Температура хранения: - 40 ° С до + 85 ° С

Рабочая температура: от - 20 ° С до + 55 ° С